

1. НАЗИВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники светодиодные СПП ОАД-КРУГ предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В±10% В, частотой 50Гц, ГОСТ 29144-2014.



Check Point Threat Extraction secured this document

1.2 Светильники оснащены регулируемым датчиком света (микродатчик), который автоматически регулирует яркость свечения в зависимости от освещенности помещения.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование продукта	СПП ОАД-1065-КРУГ 10Вт	СПП ОАД-1565-КРУГ 15Вт	СПП ОАД-2065-КРУГ 20Вт	СПП ОАД-2565-КРУГ 25Вт
Габаритный размер	135x135x38 мм	135x135x38 мм	150x150x38 мм	172x172x38 мм
Световой поток	900 лм	1350 лм	1800 лм	2250 лм
Индекс цветопередачи	Ra≥80			
Коэффициент мощности cos φ	0,5			
Коэффициент пульсации	<5%			
Угол рассеяния	120°			
Материал корпуса	ABS-пластик			
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат			
Температурный режим работы мин./макс.	-20°С до +55°С			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Класс защиты от поражения эл. током	2			

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

3. ЗНАЧЕНИЯ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК ДАТЧИКА

Наименование продукта	СПП ОАД-КРУГ
Время работы после включения:	60 секунд
Уровень освещенности, при котором срабатывает датчик	<50 Лк
Громкость звука для срабатывания датчика	40-60 дБ

4. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильники светодиодные СПП ОАД-КРУГ предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В±10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

Монтаж светильника

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;

2 мм.

- Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;
- подключение светильника к неисправной электропроводке;
- установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как деревянные шпалы и материалы на основе дерева толщиной менее 2мм,

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование и хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150.
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Замена подлежит неработающим светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление, и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляем менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- Дата производства указана на изделии.
- Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация: ООО «НЕОКС-ЛАЙТ», 690034, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Фадеева, 30, кабинет 4А

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10,

Шунтянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No. 1 Building, Technology Park 10, Shuntian, Shiyang Town, Bao'an District, Shenzhen, China

Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	