

Выключатели и переключатели Серия «Лилиум».



1. Назначение и область применения

Выключатели и переключатели серии Лилиум скрытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

Номинальный ток: 10А
Степень защиты: IP20
Номинальное напряжение: 250В
Частота тока, Гц: 50

3. Электрическая схема соединения выключателей

Выключатель:	Выключатель двойной:	Выключатель проходной:
		
Выключатель двойной проходной:	Выключатель перекрестный:	
		

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

5. Правила и условия монтажа.

- снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и).
- снять крышку.
- прикрепить корпус к стене в рабочем положении двумя шурупами диаметром 4 мм (по углам корпуса или по оси) используя соответствующие монтажные отверстия.
- пропустить кабель через уплотнитель, срезав предварительно кольцевой выступ нужного диаметра.
- произвести монтаж проводов, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- установить уплотнитель в паз на корпусе.
- установить на корпус крышку, проверить прилегание к стенкам уплотнителей;
- установить клавишу(и)

6. Правила и условия хранения

Условия хранения выключателей и переключателей - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 0С до +40 0С и относительной влажности до 60%.

7. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей и переключателей – 1 год со дня розничной продажи.

Срок службы выключателей – 10 лет со дня розничной продажи

10. Комплект поставки

- выключатель – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортёр: ООО «Бауцентр Рус», Россия,
236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел: +7 (4012) 999-111

Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD
Room H401B, No.1 Building, East District, United area, Development Zone, China

Дата изготовления указана на упаковке
Изготовлено в Китае

